

Schemerschakelaar

NightMatic 3000 Vario

zwart

EAN 4007841 550516

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 550516



Twilight switch +
eco-mode

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord
Baumuster
checked

Functiebeschrijving

Intelligente lichtsturing. Schemerschakelaar NightMatic 3000 Vario, voor het sturen van verlichtingsinstallaties voor huizenfronten, grondstukken, etalages en dergelijke, schakelt het licht bij het invallen van de duisternis automatisch AAN en in het ochtendgloren automatisch weer UIT, met instelbare nachtpaarstand.

Technische gegevens

Uitvoering	Schemerschakelaar
Afmetingen (L x B x H)	37 x 74 x 99 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Eigen verbruik	0,8 W
Sensortechnologie	Lichtsensoren
Toepassing, plaats	Buiten
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	0,5 – 10 lx
Vermogen	1000 W
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	600 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen	16 W

Led-lampen > 2 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Nachtpaarstand, licht 's morgens ON / OFF
Instellingen via	Potentiometers
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841550516

Schemerschakelaar

NightMatic 3000 Vario

zwart

EAN 4007841 550516

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 550516



Maten

